



SOLUCIONES BRILLANTES

**SUB CONTROLADOR
DMX**

LMKDMX12-720

Decodificador DMX de 12 canales.

La arquitectura de este dispositivo transforma las ventajas del protocolo standard internacional DMX512 en señales analógicas de control contando con hasta 12 canales individuales o 4 salidas en RGB.

La señal de control DMX proviene de una interface, consola u otro equipo similar, es conectada al dispositivo mediante un cable de red al puerto de entrada DMX IN.

Funciones Basicas:

*Existen en el equipo 12 canales de salida que puede cada una de ellas conectarse con luminarias analógicas RGB o MONOCROMATICAS.

*Las salidas de cada canal son dimeables de 0 a 100 % en 256 niveles de gris(monocromatico).

*La dirección DMX es seleccionada a traves del ajuste en el DIP switch.

*Amplio rango de voltaje en corriente directa 5 a 24Vdc.

*Cada dispositivo maneja hasta 12 direcciones DMX.

Especificaciones Técnicas

MODELO	LMKDMX12-720
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	5 a 24 V _{DC}
CORRIENTE MAX. POR LÍNEA	5A*12CH
POTENCIA	720 W
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	DMX

Relación de pines

1. Blanco / Naranja (DMX D+)
2. Naranja (DMX D-)
3. Blanco / Verde
4. Azul
5. Blanco / Azul
6. Verde
7. Blanco / Café (GND)
8. Café (GND)



Dimensiones

Medidas en milímetros

